



★ ★ ★
PROFESSIONAL



SAT Multischalter 9 → 8

Dieser SCHWAIGER® Multischalter verteilt digitale Signale von zwei Satellitenpositionen auf bis zu 8 Teilnehmer. Für die Signaleinpeisung muss ein Quattro LNB verwendet werden. Alle Teilnehmer können unabhängig voneinander die volle Programmvierfalt

nutzen. Dieser Multischalter wird rein über die angeschlossenen Receiver mit Strom versorgt. Ist kein Receiver eingeschaltet, ist der Standby Verbrauch des Multischalters und des angeschlossenen LNBs 0 Watt.



ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr. SEW98 531
EAN 4004005370324



Letzte Aktualisierung: 04.07.2022



HIGHLIGHTS (SEW98 531)

- Multischalter verteilt 2 Satellitenpositionen auf 8 Ausgänge
- Einspeisung von terrestrischen Signalen möglich (passiv)
- Unabhängige Programmvielfalt für alle Teilnehmer dieses Empfangssystems
- Kein Netzanschluss nötig
- Besonders kleine Bauform
- Lieferumfang: 1x SAT Multischalter, 4x Schrauben

TECHNISCHE DATEN

Qualität	PROFESSIONAL
Anschlüsse (Eingang)	8x F-Buchse (SAT) 1x F-Buchse (Terrestrisch)
Anschlüsse (Ausgang)	8x F-Buchse (SAT)
Ausgangspegel (max.)	97 dB μ V (SAT)
Frequenzbereich	950 - 2150 MHz (SAT) 5 - 790 MHz (TV/FM)
Anschlussdämpfung	- 4 dB (SAT @ 950 MHz) + 2 dB (SAT @ 2150 MHz) - 18 dB (terrestrisch 5 - 790 MHz)
Rückflussdämpfung	> 8 dB (Eingang/Ausgang)
Stromaufnahme	durch LNB: 600 mA vom Receiver: max. 30 mA
Betriebstemperatur	-20 - +65 °C
Produktmaterial	Aluminium Druckguss
Abmessungen (Breite)	155 mm
Abmessungen (Höhe)	80 mm
Abmessungen (Tiefe)	20 mm
Farbe	Silber/Blau
Verpackungsart	Knüpfblister SF

