



4in1 LED Notfallleuchte

mit Bewegungssensor

Die 4in1 LED Notfallleuchte von SCHWAIGER® ist als praktische Taschenlampe, als handliche Arbeitsleuchte, als Licht im Notfall oder als Nachtlcht mit Bewegungsmelder einstellbar. Einmal in die Steckdose gesteckt, ist die Multifunktionsleuchte dank automatischem Induktionsladen immer einsatz-

bereit und lässt Sie nie wieder im Dunkeln tappen. Bei Stromausfall schaltet sich das Licht zudem automatisch ein und hilft Ihnen sofort sich zu orientieren. So haben Sie in jedem Fall immer eine funktionsfähige Lampe im Haus, die zuverlässig für die richtige Beleuchtung sorgt.



ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr. 661637
 EAN 4004005661637



Letzte Aktualisierung: 10.01.2022



LEISTUNGSMERKMALE (661637)

- 4in1 Notfallleuchte mit Induktionsladefunktion durch Einstecken in eine Wandsteckdose
- Integrierter 500 mAh Lithium-Ionen-Akku zur mobilen Spannungsversorgung
- Einsetzbar als handliche Lampe mit großer Leuchtfläche
- Verlässliche Erkennung von Bewegung dank PIR Sensor mit großem Erfassungsbereich
- Integrierte LED-Leuchte mit Taschenlampenfunktion
- Notfallfunktion für automatisches Einschalten bei Stromausfall
- Nachtlichtfunktion mit Bewegungssensor
- Schnelles und einfaches Umschalten der Modi
- Kabellose Induktionsladefunktion durch Einstecken der Ladeplatte
- Lieferumfang: 4in1 LED-Notfallleuchte, Ladeplatte, Bedienungsanleitung

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung	220 - 240 V AC , 50 Hz
Batteriekapazität	500 mAh
Batterietyp	Lithium Ionen (wiederaufladbar)
LEDs	Kopflicht 5x LED Frontlicht 6x LED
Lichtstrom	60 Lm (Kopflicht) 35 Lm (Frontlicht)
Reichweite	Sensor: 4 m
Erfassungswinkel (PIR)	100 °
Lebensdauer (LED)	30000 h
Leuchtdauer	Dauerbetrieb 1,5 h

Ladezeit	6-7 h
Produktmaterial	ABS Polycarbonat
Farbe	Weiß
Gewicht	146 g
Abmessungen (Breite)	70 mm
Abmessungen (Höhe)	164 mm
Abmessungen (Tiefe)	72 mm
Modellnummer	NFL60
Verpackungsart	Karton