



☆☆☆
PROFESSIONAL



BK- und Nachverstärker (18 dB)

Dieser SCHWAIGER® Breitbandkabel- und Nachverstärker kommt bei kleinen Verteilanlagen zum Einsatz. Er wird bei einem Breitbandkabelnetz am Hausübergabepunkt verwendet. Bei Übersteuerung (Bildstörungen) wegen zu starken Signals am Hausübergabe-

punkt, kann der Pegelsteller nach Bedarf eingeregelt werden.



ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr.
EAN

BN2212 531
4004005504972



Letzte Aktualisierung: 28.08.2019



HIGHLIGHTS (BN2212 531)

- Verstärker für den Einsatz am Hausübergabepunkt in Breitbandkabelnetzen
- Eingebauter Pegelsteller

TECHNISCHE DATEN

Qualität	PROFESSIONAL
Anschlüsse	2x F-Buchse
Ausgangspegel (max.)	105 db μ V (IM 3 DIN 45004 B)
Frequenzbereich	47 - 862 MHz
Verstärkung (typisch)	18 dB
Pegelsteller	0 - 20 dB
Rauschmaß (typisch)	5 dB
Fernspeisung	50 - 60 Hz
Spannungsversorgung	230 V
Leistungsaufnahme	2 W im Betrieb
Farbe	Schwarz
Gewicht	385 g
Abmessungen (Breite)	140 mm
Abmessungen (Höhe)	78 mm
Abmessungen (Tiefe)	38 mm
Verpackungsart	Schweißblister SBL04

