



SAT

★★★
PROFESSIONAL

18
dB

DVB
CABLE

BK- und Nachverstärker (18 dB)

Dieser SCHWAIGER® Breitbandkabel- und Nachverstärker kommt bei kleinen Verteilanlagen zum Einsatz. Er wird bei einem Breitbandkabelnetz am Hausübergabepunkt. Bei Übersteuerung (Bildstörungen) wegen zu starken Signals am Hausübergabepunkt kann

der Pegelsteller nach Bedarf eingeregelt werden.



ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr.
EAN

BN2212S 531
4004005325461



4 004005 325461

Letzte Aktualisierung: 28.08.2019



HIGHLIGHTS (BN2212S 531)

- Verstärker für den Einsatz am Hausübergabepunkt in Breitbandkabelnetzen
- Eingebauter Pegelsteller
- Lieferumfang: Verstärker, Bedienungsanleitung

TECHNISCHE DATEN

Qualität	PROFESSIONAL
Anschlüsse (Eingang)	1x F-Buchse
Anschlüsse (Ausgang)	1x F-Buchse
Ausgangspegel (max.)	105 db μ V (IM 3 DIN 45004 B)
Frequenzbereich	47 - 862 MHz
Verstärkung (typisch)	18 dB
Pegelsteller	0 - 20 dB
Rauschmaß (typisch)	5 dB
Spannungsversorgung	230 V
Fernspeisung	50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme	im Betrieb 2 W
Gewicht	385 g
Abmessungen (Breite)	127 mm
Abmessungen (Höhe)	78 mm
Abmessungen (Tiefe)	38 mm
Farbe	Schwarz
Verpackungsart	Schweißblister SBL04

