



HOME4YOU® Starterset "Rauch"

zur Warnung bei Rauchentwicklung

Das HOME4YOU® Starterset "Rauch" ist ein Paket zur Gefahrensicherung für Haus und Wohnung. Das SCHWAIGER® Gateway gibt über die SCHWAIGER App Informationen bei Rauchentwicklung im Haus bekannt. Die Rauchsensoren verwenden einen Photoelektronensensor zur zuverlässigen und sicheren

Erkennung von Rauch. Mit der Testtaste und der blinkenden LED wird die Funktionalität angezeigt. Sobald ein Gerät Rauch erkennt, ertönt ein lautes Warnsignal. Über das Gateway können weitere HOME4YOU® Komponenten eingebunden werden.



APP Download im



ZigBee®

ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr.
EAN

HASET1
4004005020816



HIGHLIGHTS (HASET1)

- SET bestehend aus:
 - » Gateway
 - » 3x Rauchsensor
- Steuerzentrale für eine intelligente Vernetzung im Haus
- Sensor zur Rauchererkennung
- Automatischer Austausch von Statusmeldungen bei regelmäßiger Funkverbindung zum Gateway
- Szenenerstellung zur Verknüpfung von mehreren Sensoren
- Bedienung mit der SCHWAIGER App über Smartphone oder Tablet
- Cloud-Service
- Lieferumfang: Gateway, Netzkabel (2 m), 3x Rauchsensor, 3x Montageplatte, 3x Batterie (CR 123A), 3x2 Schraube und Dübel, Bedienungsanleitungen

TECHNISCHE DATEN

Einsatzort	Innenbereich	Integrierte Protokolle	Z-Wave Plus, Zigbee
------------	--------------	------------------------	---------------------

GATEWAY

- Steuerzentrale für eine intelligente Vernetzung im Haus
- Kommunikation des Gateways mit Z-Wave Plus und ZigBee Komponenten
- Bedienung mit der SCHWAIGER App über Smartphone oder Tablet
- Szenenerstellung zur Verknüpfung von mehreren Sensoren
- Sprachsteuerung mit Amazon Alexa (Alexa Gerät separat erhältlich). Mit Amazon Alexa können ganz einfach per Sprachsteuerung die HOME4YOU Komponenten gesteuert und Szenen ausgeführt werden.
- Cloud-Service
- Kompakte Bauform
- Lieferumfang: Gateway, Netzkabel (2 m), Bedienungsanleitung

TECHNISCHE DATEN

Anschlüsse	1x Eurostecker (Typ C) 1x RJ45 Buchse 1x USB 2.0 A Buchse	WLAN Standard	IEEE 802.11 b/g/n
Integrierte Protokolle	Z-Wave Plus, Zigbee	Taster	Einbuchung, Reset
Datenschutz	Verschlüsselung für WLAN (WEP,WPA/WPA2) und LAN (AES)	Statusanzeige	über LEDs
Übertragungstechnik	WLAN, LAN	Farbe	Weiß
Anzeige	Leuchtdioden (LED)	Abmessungen (Breite)	79 mm
Spannungsversorgung	100 - 240 V AC , 50/60 Hz	Abmessungen (Höhe)	162 mm
		Abmessungen (Tiefe)	79 mm
		Verpackungsart	Karton

RAUCHSENSOR

- Sensor zur Rauchererkennung
- Akustische und optische Alarmfunktion
- Automatischer Austausch von Statusmeldungen bei regelmäßiger Funkverbindung zum Gateway
- Befestigung mit Schrauben oder beidseitigem Klebeband
- Batteriebetrieben
- Lieferumfang: Sensor, Montageplatte, Batterie (CR 123A), 2x Schraube und Dübel, Bedienungsanleitung

TECHNISCHE DATEN

Integrierte Protokolle	ZigBee
Montageart	Deckenmontage
Einsatzort	Innenbereich
Anzeige	Leuchtdioden (LED)
Batterietyp	CR 123A
Taster	Einbuchung/Reset, Test
Temperaturbereich	-10 °C - +50 °C
Lautstärke	85 dB

Spannungsversorgung	über Batterie: 3 V DC (1 Stück)
Produktmaterial	Kunststoff
Farbe	Weiß
Abmessungen (Breite)	60 mm
Abmessungen (Höhe)	60 mm
Abmessungen (Tiefe)	49,2 mm
Verpackungsart	Karton