



★★★★
ULTIMATE



DiSEqC 1.0 Schalter (2 > 1) im Wetterschutzgehäuse

Dieser SCHWAIGER® DiSEqC Schalter verteilt 2 Single LNBs auf einen Teilnehmer (Receiver). Der Schalter ermöglicht die Auswahl der Satellitenpositionen durch DiSEqC Befehle oder Tonburst Signale. Ein Wahlschalter ermöglicht die Einstellung der

gewünschten DiSEqC Kommandos. Desweiteren eignet sich das Gerät zur Zusammenschaltung von Multischaltern.



ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr.
EAN

KFR7025 531
4004005012828



Letzte Aktualisierung: 14.03.2016



LEISTUNGSMERKMALE (KFR7025 531)

- DiSEqC Schalter verteilt zwei Universal Single LNBs auf einen Teilnehmer
- Zusammenschaltung von SAT-Multischaltern über deren Ausgänge möglich
- Auswahl der Satellitenposition durch DiSEqC oder Toneburst Signal
- Wahlschalter für DiSEqC Befehle "Position SA/SB" oder "Option A/B"
- Wetterschutzgehäuse für Außenmontage
- Digitaltauglich
- Gleichstromdurchgang (DC)

TECHNISCHE DATEN

Qualität	ULTIMATE	Spannungsversorgung	13/18 V
Einsatzort	Außenbereich	Farbe	Silber
Anschlüsse (Eingang)	2x F-Buchse	Abmessung (Breite)	48 mm
Anschlüsse (Ausgang)	1x F-Buchse	Abmessung (Höhe)	92 mm
Frequenzbereich	5 - 2150 MHz	Abmessung (Tiefe)	29 mm
Steuerfunktion	DiSEqC 1.0	Verpackungsart	Schweißblister SBLO4
Durchgangsdämpfung	< 4 dB		

Letzte Aktualisierung: 14.03.2016