



★★★★  
ULTIMATE



## DiSEqC 1.0 Schalter (2 > 2) im Wetterschutzgehäuse

Mit diesem SCHWAIGER® DiSEqC Schalter können 2 TWIN LNBs von zwei Satellitenpositionen auf 2 Teilnehmer (Receiver) verteilt werden. Die Auswahl der Satellitenpositionen

ist durch das DiSEqC oder Tonburst Signal möglich.



### ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr.  
EAN

SEW4052 531  
4004005504217



Letzte Aktualisierung: 18.03.2019



## HIGHLIGHTS (SEW4052 531)

- Fernspeisung der LNBs über den angeschlossenen Receiver
- Auswahl der Satellitenposition durch DiSEqC oder Toneburst Signal
- Wetterschutzgehäuse für Außenmontage
- Lieferumfang: 1x SAT Umschaltbox

## TECHNISCHE DATEN

Qualität	ULTIMATE
Farbe	Silber
Einsatzort	Außenbereich
Anschlüsse (Eingang)	F-Buchse
Anschlüsse (Ausgang)	F-Buchse
Frequenzbereich	950 - 2150 MHz
Steuerfunktion	DiSEqC 1.0
Durchgangsdämpfung	4 dB
Stromaufnahme	20 mA
Spannungsversorgung	vom Receiver: 13/18 V
Abmessungen (Breite)	120 mm
Abmessungen (Höhe)	110 mm
Abmessungen (Tiefe)	30 mm
Verpackungsart	Schweißblister SBL04

