



SAT

★★★
PROFESSIONAL



SAT Multischalter 5 → 8

Dieser SCHWAIGER® Multischalter verteilt digitale Signale von einer Satellitenposition auf bis zu 8 Teilnehmer. Dabei können Signale vom Quad bzw. Quattro LNB sowie terrestrische Signale eingespeist werden. Alle

Teilnehmer können unabhängig voneinander die volle Programmvierfalt nutzen.



ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr. SEW4058 531
EAN 4004005405842



Letzte Aktualisierung: 24.07.2019



HIGHLIGHTS (SEW4058 531)

- Multischalter verteilt 1 Satellitenposition auf 8 Ausgänge
- Einspeisung von terrestrischen Signalen möglich (passiv)
- Unabhängige Programmvielfalt für alle Teilnehmer dieses Empfangssystems
- Geeignet für den Betrieb mit Quad und Quattro LNBs
- Lieferumfang: 1x SAT Multischalter

TECHNISCHE DATEN

Qualität	PROFESSIONAL	Stromaufnahme	durch LNB: (max.) 600 mA
Farbe	Schwarz/Silber	Spannungsversorgung	230 V AC
Einsatzort	Innenbereich	Leistungsaufnahme	max. 35 W
Anschlüsse (Eingang)	4x F-Buchse (SAT) 1x F-Buchse (TV/FM)	Betriebstemperatur	-10 bis +50 °C
Anschlüsse (Ausgang)	8x F-Buchse (SAT)	Netzteil	integriert
Ausgangspegel (max.)	(typ.) 100 dB μ V (SAT) (typ.) 85 dB μ V (TV/FM)	Gewicht	Gerät 750 g
Frequenzbereich	950 - 2150 MHz (SAT) 47 - 862 MHz (TV/FM)	Abmessungen (Breite)	360 mm
Umschaltung	13/18V/22KHz	Abmessungen (Höhe)	120 mm
Durchgangsdämpfung	(typ.) 8 dB (SAT) (typ.) 22 dB (TV/FM)	Abmessungen (Tiefe)	58 mm
		Verpackungsart	Knüpfblister SF