



☆☆☆
PROFESSIONAL



SAT Multischalter (9 > 4)

Dieser SCHWAIGER® Multischalter verteilt digitale Signale von 2 Satellitenpositionen auf bis zu 4 Teilnehmer. Dabei können zwei Quattro LNB's sowie terrestrische Signale eingespeist werden. Alle Teilnehmer können unabhängig voneinander die volle Programm-

vielfalt nutzen. Die Besonderheit bei diesem Multischalter sind die farbigen Anschlüsse für eine verwechslungsfreie Installation.



ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr.
EAN

SEW4094 531
4004005409406



Letzte Aktualisierung: 14.03.2016



LEISTUNGSMERKMALE (SEW4094 531)

- Multiswitcher verteilt 2 Satellitenpositionen auf 4 Ausgänge
- Einspeisung von terrestrischen Signalen möglich (z.B. DVB-T oder Rundfunkprogramme)
- Unabhängige Programmvielfalt für alle Teilnehmer dieses Empfangssystems

TECHNISCHE DATEN

Qualität	PROFESSIONAL
Einsatzort	Innenbereich
Anschlüsse (Eingang)	8x F-Buchse (75 Ohm) (SAT) 1x F-Buchse (75 Ohm) (TV/RDF)
Anschlüsse (Ausgang)	4x F-Buchse (SAT)
Ausgangspegel (max.)	(typ.) 100 dB μ V (SAT) (typ.) 85 dB μ V (TV/FM)
Frequenzbereich	950 - 2150 MHz (SAT) 47 - 862 MHz (TV/FM)
Steuerfunktion	DiSEqC 2.0
Durchgangsdämpfung	(typ.) 0 dB (SAT) (typ.) 2 dB (TV/FM)
Spannungsversorgung	230 V AC , 50 Hz
Leistungsaufnahme	max. 60 W
Betriebstemperatur	-10 - 50 °C
Netzteil	integriert
Abmessung (Breite)	345 mm
Abmessung (Tiefe)	60 mm
Abmessung (Höhe)	120 mm
Verpackungsart	Knüpfblister SF
Letzte Aktualisierung: 14.03.2016	

