



☆☆☆
PROFESSIONAL



SAT Multischalter 9 → 4

Dieser SCHWAIGER® Multischalter verteilt digitale Signale von 2 Satellitenpositionen auf bis zu 4 Teilnehmer. Dabei können zwei Quattro LNB's sowie terrestrische Signale eingespeist werden. Alle Teilnehmer können unabhängig voneinander die volle Programm-

vielfalt nutzen. Die Besonderheit bei diesem Multischalter sind die farbigen Anschlüsse für eine verwechslungsfreie Installation.



ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr. SEW4094 531
EAN 4004005409406



Letzte Aktualisierung: 24.07.2019



HIGHLIGHTS (SEW4094 531)

- Multischalter verteilt 2 Satellitenpositionen auf 4 Ausgänge
- Einspeisung von terrestrischen Signalen möglich (passiv)
- Unabhängige Programmvielfalt für alle Teilnehmer dieses Empfangssystems
- Lieferumfang: 1x SAT Multischalter

TECHNISCHE DATEN

Qualität	PROFESSIONAL
Farbe	Schwarz/Silber
Einsatzort	Innenbereich
Anschlüsse (Eingang)	8x F-Buchse (75 Ohm) (SAT) 1x F-Buchse (75 Ohm) (TV/RDF)
Anschlüsse (Ausgang)	4x F-Buchse (SAT)
Ausgangspegel (max.)	(typ.) 100 dBµV (SAT) (typ.) 85 dBµV (TV/FM)
Frequenzbereich	950 - 2150 MHz (SAT) 47 - 862 MHz (TV/FM)
Steuerfunktion	DiSeqC 2.0

Durchgangsdämpfung	(typ.) 0 dB (SAT) (typ.) 21 dB (TV/FM)
Spannungsversorgung	230 V AC
Leistungsaufnahme	max. 60 W
Betriebstemperatur	-10 - 50 °C
Netzteil	integriert
Abmessungen (Breite)	345 mm
Abmessungen (Höhe)	120 mm
Abmessungen (Tiefe)	60 mm
Verpackungsart	Knüpfblister SF