



☆☆☆
PROFESSIONAL



SAT Multischalter 9 → 8

Dieser SCHWAIGER® Multischalter verteilt digitale Signale von zwei Satellitenpositionen auf bis zu 8 Teilnehmer. Dabei können 2 Quattro LNB's sowie terrestrische Signale eingespeist werden. Alle Teilnehmer können unabhängig voneinander die volle Programm-

vielfalt nutzen. Die Besonderheit bei diesem Multischalter sind die farbigen Anschlüsse für eine verwechslungsfreie Installation.



ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr.
EAN

SEW4098 531
4004005409802



Letzte Aktualisierung: 24.07.2019



HIGHLIGHTS (SEW4098 531)

- Multischalter verteilt 2 Satellitenpositionen auf 8 Ausgänge
- Einspeisung von terrestrischen Signalen möglich (passiv)
- Unabhängige Programmvielfalt für alle Teilnehmer dieses Empfangssystems
- Lieferumfang: 1x SAT Multischalter

TECHNISCHE DATEN

Qualität	PROFESSIONAL	Stromaufnahme	durch LNB: (max.) 1000 mA
Farbe	Schwarz/Silber	Spannungsversorgung	230 V AC
Einsatzort	Innenbereich	Leistungsaufnahme	max. 60 W
Anschlüsse (Eingang)	8x F-Buchse (75 Ohm) (SAT) 1x F-Buchse (75 Ohm) (TV/RDF)	Betriebstemperatur	-10 bis +50 °C
Anschlüsse (Ausgang)	8x F-Buchse (75 Ohm)	Netzteil	integriert
Ausgangspegel (max.)	(typ.) 100/85 dBµV (SAT/Terrestrik)	Abmessungen (Breite)	345 mm
Frequenzbereich	47 - 862 MHz 950 - 2150 MHz	Abmessungen (Höhe)	120 mm
Durchgangsdämpfung	(typ.) 0 dB (SAT) (typ.) 23 dB (TV/FM)	Abmessungen (Tiefe)	68 mm
		Verpackungsart	Knüpfblister SF