



Mehrfachsteckdose 4-fach

mit 2x USB Ladeports

Mit der runden Mehrfachsteckdose von SCHWAIGER® erweitern Sie ganz einfach Ihre haushaltsüblichen Steckdosen um 4 weitere Schutzkontaktsteckdosen sowie um 2 USB Ladebuchsen. Dank der rutschfesten Gummifüße an der Unterseite wird die Mehrfachsteckdose dabei stets sicher aufge-

stellt und mit dem aufrollbaren Anschlusskabel wieder platzsparend verstaut. Obendrein können Sie mit Hilfe des Ein-/Aus Schalters nicht nur Ihren Geldbeutel, sondern auch die Umwelt schonen, denn mit nur einem einzigen Knopfdruck können Sie alle angeschlossenen Geräte auf einmal ausschalten.



ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr. 661538
EAN 4004005661538



Letzte Aktualisierung: 10.01.2022



LEISTUNGSMERKMALE (661538)

- Runde Steckdosenleiste zur Erweiterung einer 230 V Steckdose
- Mit praktischer Aufrollvorrichtung zum platzsparenden Lagern des Anschlusskabels
- Stromsparender One-Push-Schalter zum Ein- und Ausschalten
- Einfaches Aufladen mobiler Geräte über USB Anschluss
- Paralleles Laden von zwei Geräten möglich
- Rutschfeste GummifüÙe für einen sicheren Halt
- Dank Aufhängevorrichtung auch zur Wandmontage geeignet
- Lieferumfang: Mehrfachsteckdose, Bedienungsanleitung

TECHNISCHE DATEN

Anschlüsse	1 x Schuko-stecker (Typ F) 4 x Schukobuchse (Typ F) 2 x USB 2.0 A Buchse
Spannungsversorgung	230 V AC , 50 Hz
Ausgangsspannung	USB: 5,0 V DC
Ausgangsstrom	16 A USB: 2,5 A (total)
Ausgangsleistung	(max.) 3680 W USB: 12,5 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	80,6 %
Effizienz bei geringer Last (10 %)	73,6 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast	0,10 W

Einsatzort	Innenbereich
Schutzklasse	IP20
Überladeschutz	Ja
Kurzschlusschutz	Ja
Kabellänge	1,5 m
Farbe	Weiß
Gewicht	465 g
Abmessungen (Breite)	150 mm
Abmessungen (Höhe)	40 mm
Abmessungen (Tiefe)	150 mm
Modellnummer	SDLR42USB
Verpackungsart	Karton