



## 4in1 LED Notfallleuchte

mit Bewegungssensor

Die 4in1 LED Notfallleuchte von SCHWAIGER® ist als praktische Taschenlampe, als Licht im Notfall oder als Nachtlicht mit Bewegungsmelder und Helligkeitssensor einstellbar. Einmal in die Steckdose gesteckt, ist die Multifunktionsleuchte dank automati-

schem Induktionsladen immer einsatzbereit und lässt Sie nie wieder im Dunkeln tappen. Bei Stromausfall schaltet sich das Licht zudem automatisch ein und hilft Ihnen sofort sich zu orientieren.



### ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr. 661613  
EAN 4004005661613



Letzte Aktualisierung: 10.01.2022



## LEISTUNGSMERKMALE (661613)

- 4in1 Notfallleuchte mit Induktionsladefunktion durch Einstecken in eine Wandsteckdose
- Integrierter 500 mAh Lithium Akku zur mobilen Spannungsversorgung
- Nachtlicht an der Ladeplatte mit Bewegungssensor und Helligkeitssensor ab 15 Lux
- Einsetzbar als handliche Lampe mit großer Leuchtfläche
- Verlässliche Erkennung von Bewegung dank PIR Sensor mit großem Erfassungsbereich
- Notfallfunktion für automatisches Einschalten bei Stromausfall
- Integrierte LED-Leuchte mit Taschenlampenfunktion
- Schnelles und einfaches Umschalten der Modi
- Kabellose Induktionsladefunktion durch Einstecken der Ladeplatte
- Lieferumfang: 4in1 LED-Notfallleuchte, Ladeplatte, Bedienungsanleitung

## TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung	220 - 240 V AC , 50 Hz
Batteriekapazität	500 mAh
Batterietyp	Lithium Ionen (wiederaufladbar)
LEDs	Frontlicht 11x LED Nachtlicht 4x LED Taschenlampe 1x LED
Lichtstrom	45 Lm (Frontlicht) 10 Lm (Nachtlicht) 40 Lm (Taschenlampe)
Reichweite	Sensor: 3 m
Erfassungswinkel (PIR)	90 °

Leuchtdauer	Frontlicht 3 h Taschenlampe 4 h
Ladezeit	10-15 h
Farbe	Weiß
Gewicht	193 g
Abmessungen (Breite)	88 mm
Abmessungen (Höhe)	164 mm
Abmessungen (Tiefe)	80 mm
Modellnummer	NFL45
Verpackungsart	Karton