



SAT

★ ★ ★  
PROFESSIONAL

18  
dB

DVB  
CABLE

## Zweigeräteverstärker (2x 18 dB)

Dieser SCHWAIGER® Zweigeräteverstärker eignet sich für den Anschluss von zwei Fernseh- oder Radiogeräten an eine Antennensteckdose und gleicht die Verteil- und Leistungsverluste aus. Er sorgt für einen

Ausgleich der Dämpfung bei langen Anschlusskabeln von bis zu 20 m.



### ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr.  
EAN

BN8699S 531  
4004005325454



4 004005 325454

Letzte Aktualisierung: 28.08.2019



## HIGHLIGHTS (BN8699S 531)

- Zur Verteilung von einem Kabelanschluss auf zwei Endgeräte (z.B. TV/Receiver)
- Ausgleich der Verteilverluste beim Betrieb von zwei TV- oder Radiogeräten an einer Antennendose
- Ausgleich der Dämpfung bei langen Anschlusskabeln

## TECHNISCHE DATEN

Qualität	PROFESSIONAL
Anschlüsse (Eingang)	1x IEC Buchse
Anschlüsse (Ausgang)	2x IEC Stecker
Ausgangspegel (max.)	100 dBµV (IM 3 DIN 45004 B, 60 dB)
Frequenzbereich	47 - 862 MHz
Verstärkung (typisch)	18 dB
Rauschmaß (typisch)	4 dB
Spannungsversorgung	230 V
Leistungsaufnahme	1,9 W
Gewicht	314 g
Abmessungen (Breite)	127 mm
Abmessungen (Höhe)	78 mm
Abmessungen (Tiefe)	37 mm
Farbe	Schwarz
Verpackungsart	Schweißblister SBL04

