



★★★
PROFESSIONAL



Zweigeräteverstärker (2x 8 dB)

Dieser SCHWAIGER® Zweigeräteverstärker eignet sich für den Anschluss von zwei Fernseh- oder Radiogeräten an eine Antennensteckdose und gleicht die Verteil- und Leistungsverluste aus. Er sorgt für einen

Ausgleich der Dämpfung bei langen Anschlusskabeln von bis zu 20 m.



ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr.
EAN

BS6822 531
4004005505061



Letzte Aktualisierung: 17.08.2020



HIGHLIGHTS (BS6822 531)

- Zur Verteilung von einem Antennen- bzw. Kabelanschluss auf zwei Endgeräte (z.B. TV/Receiver)
- Ausgleich der Verteilverluste beim Betrieb von zwei TV- oder Radiogeräten an einer Antennensteckdose
- Dämpfungsausgleich bei langen Anschlusskabeln (bis 20 m)
- Lieferumfang: 1x Zwei-Geräte Verstärker

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------------------|---|
| Qualität | PROFESSIONAL |
| Anschlüsse (Eingang) | 1x IEC Buchse |
| Anschlüsse (Ausgang) | 2x IEC Stecker |
| Ausgangspegel (max.) | 98 db μ V (IM 3 DIN 45004 B, 60 dB) |
| Frequenzbereich | 47-862 MHz |
| Verstärkung (typisch) | 2x 8 dB |
| Rauschmaß (typisch) | 4 dB |
| Kabellänge | 1,5 m |
| Spannungsversorgung | 230 V 50 Hz 0,7 W |
| Farbe | Schwarz/Silber |
| Gewicht | 265 g |
| Abmessungen (Breite) | 60 mm |
| Abmessungen (Höhe) | 44 mm |
| Abmessungen (Tiefe) | 35 mm |
| Verpackungsart | Schweißblister SBL02 |

