



RECEIVER



Digitaler Satellitenreceiver

Free to Air (FTA)

Dieser energiesparende SCHWAIGER[®] Receiver empfängt alle unverschlüsselten digitalen Fernseh- und Radioprogramme. Er kann über den SCART Anschluss direkt an den Fernseher angeschlossen werden. Die vorprogrammierte Senderliste (ASTRA 19,2°) kann über die benutzerfreundliche Menüführung

auf bis zu 1.000 Programmplätzen gespeichert werden. Dieser Receiver verfügt über eine optische Signalanzeige zur optimalen Antennenausrichtung. Der integrierte elektronische Programmführer (EPG) ermöglicht eine 7 Tage Programmvorschau.



ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr.
EAN

DSR510 011
4004005510157



Letzte Aktualisierung: 13.03.2016



LEISTUNGSMERKMALE (DSR510 011)

- Mehrsprachiges Bildschirmmenü (OSD)
- Elektronischer Programmführer (EPG) mit 7-Tage-Vorschau (senderabhängig)
- Senderliste vorprogrammiert (ASTRA 19,2°)
- Videotext (VBI/OSD) mit Untertitelfunktion
- Gesamtprogrammliste und Favoritenliste
- Automatischer Sendersuchlauf (Fast Auto Scan)
- Anzeige von Signalstärke und -qualität zur optimalen Ausrichtung der Satellitenantenne

TECHNISCHE DATEN

Receiver Typ	SAT (DVB-S)
Anzeige	2-farbige LED Anzeige
Programmspeicher	1000
LNB IN (Type F)	1x (Rückseite)
SCART Anschluss	1x (Rückseite)
Steuerfunktion	DiSEqC 1.0/1.1/USALS/1.2
Software Update	über Satellit (OTA)
Eingangsfrequenz	950 - 2150 MHz
Spannungsversorgung	100 - 240 V

Leistungsaufnahme	< 5 W im Betrieb < 1 W im Standby
Farbe	Schwarz
Abmessung (Breite)	130 mm
Abmessung (Höhe)	30 mm
Abmessung (Tiefe)	110 mm
Garantie	3 Jahre Herstellergarantie
Verpackungsart	Karton

Letzte Aktualisierung: 13.03.2016