



RECEIVER



## Digitaler Satellitenreceiver

### Free to Air (FTA)

Dieser energiesparende SCHWAIGER® Receiver empfängt alle unverschlüsselten digitalen Fernseh- und Radioprogramme. Er kann über den SCART Anschluss direkt an den Fernseher angeschlossen werden. Der Receiver bietet 3000 Programmspeicherplätze

für TV- und Radiosender und ist werksseitig auf den Satelliten ASTRA 19,2° vorprogrammiert. Er verfügt über eine optische Signalanzeige zur optimalen Antennenausrichtung. Der integrierte elektronische Programmführer (EPG) ermöglicht eine 7-Tage-Programmorschau.



### ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr. DSR511  
 EAN 4004005615982



Letzte Aktualisierung: 07.08.2017



## HIGHLIGHTS (DSR511)

- HDTV & SDTV Satellitenreceiver
- Elektronischer Programmführer (EPG) mit 7-Tage-Vorschau (senderabhängig)
- Mehrsprachiges Bildschirmmenü (OSD)
- Senderliste vorprogrammiert (ASTRA 19,2°)
- Teletext mit Untertitelfunktion
- Gesamtprogrammliste und Favoritenliste
- Automatischer Sendersuchlauf (Fast Auto Scan)
- Anzeige von Signalstärke und -qualität zur optimalen Ausrichtung der Satellitenantenne
- Uhranzeige im Standby-Modus
- Eingebauter Mediaplayer für Musik, Bilder und Filme
- Lieferumfang: Receiver, Fernbedienung, 2x Batterie (1,5 V LR03 (AAA)), Bedienungsanleitung

## TECHNISCHE DATEN

Receiver Typ	SAT (DVB-S)
Anzeige	4-stellige LED Anzeige (7 Segmente)
Programmspeicher	3000
LNB IN (Type F)	1x (Rückseite)
USB 2.0 Anschluss	1x (Rückseite)
Auflösung	FBAS/RGB
SCART Anschluss	1x (Rückseite)
Steuerfunktion	DiSEqC 1.0/1.1
Software Update	über USB
Favoritenlisten	8

Eingangsfrequenz	950 - 2150 MHz
Spannungsversorgung	100 - 240 V , 50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme	im Standby < 1,0 W im Betrieb < 8,5 W
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite)	220 mm
Abmessungen (Höhe)	40 mm
Abmessungen (Tiefe)	140 mm
Verpackungsart	Karton

Letzte Aktualisierung: 07.08.2017