



DVB-T2 HD Zimmerantenne (aktiv)

mit Signaltrenner und für UHF/VHF Empfang

Die SCHWAIGER® Flachpanelantenne eignet sich für den terrestrischen und digitalen Fernseh- sowie Radioempfang und hat einen eingebauten Verstärker. Die Einführung von LTE als Standard für mobiles Internet führt mancherorts zu Problemen beim Empfang von

digital terrestrischem Fernsehen. Die Antenne besitzt deshalb einen LTE-Sperrfilter, der die LTE-Mobilfunkfrequenz über 790 MHz ausfiltert. DVB-T2/T HD kann somit uneingeschränkt empfangen werden.

ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr.
EAN

DTA1000 011
4004005006995



Letzte Aktualisierung: 08.12.2019



HIGHLIGHTS (DTA1000 011)

- Eingebauter LTE-Sperrfilter zum Ausfiltern von LTE-Mobilfunkfrequenzen
- Mit eingebautem Verstärker
- Empfang von digitalen Fernsehprogrammen
- Empfang von digitalen Radioprogrammen (DAB+)
- Einfaches Aufstellen durch integrierte Standfüße
- Auch für Wandmontage geeignet
- Design: Klavierlackfinish
- Lieferumfang: Antenne, Diplexer (Verteiler), Antennenanschlusskabel (1,2 m), Netzadapter (230 V AC)

TECHNISCHE DATEN

Qualität	PROFESSIONAL
Technologie	DVB-T2/DVB-T
Antennenart	DVB-T2 Zimmerantenne
Anschlüsse	1x IEC Buchse 1x IEC Stecker 1x 12 V DC Buchse
Produktmaterial	Klavierlackoptik
Kabellänge	1,2 m
Frequenzbereich	174 - 230 MHz (VHF) 470 - 790 MHz (UHF)
Ausgangspegel (max.)	(max.) 100 dB μ V

Rauschmaß (typisch)	< 3 dB
Spannungsversorgung	Netzteil: 230 V AC über Koaxialkabel: 5 V DC extern: 12 V DC
Stromaufnahme	50 mA
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite)	590 mm
Abmessungen (Tiefe)	30 mm
Abmessungen (Höhe)	70 mm
Verpackungsart	Karton