



ANTENNA

## DVB-T2 HD Allround Antenne (aktiv)

Die SCHWAIGER® DVB-T2 HD Antenne ist für den terrestrischen Empfang von digitalen Fernseh- und Radioprogrammen geeignet. Die Einführung von LTE als Standard für mobiles Internet führt mancherorts zu Problemen beim Empfang von digital terrestrischem Fernsehen.

Die Antenne besitzt deshalb einen LTE-Sperrfilter, der die LTE-Mobilfunkfrequenz über 790 MHz ausfiltert. DVB-T2 HD kann somit uneingeschränkt empfangen werden.



### ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr.  
EAN

DTA3000 011  
4004005300666



Letzte Aktualisierung: 09.09.2020



## LEISTUNGSMERKMALE (DTA3000 011)

- Optionales Zubehör: Mastbefestigungsset für DVB-T Antenne (MAB3000 011)
- Eingebauter LTE-Sperrfilter zum Ausfiltern von LTE-Mobilfunkfrequenzen
- Mit eingebautem Verstärker
- Empfang von analogen und digitalen Signalen
- Empfang von UKW Signalen
- Keine horizontale/vertikale Neuausrichtung bei unterschiedlich polarisierten Sendern
- Spannungsversorgung direkt durch DVB-T Receiver oder über Steckernetzteil mit Einschleusweiche
- Zum Aufstellen sowie zur Wand- und Mastmontage geeignet
- Lieferumfang: 1x Antenne, 1x Antennenanschlusskabel, 1x Gleichstromweiche, 1x externes Netzteil, 1x Antennenanschlusskabel, 2x Schrauben, 2x Dübel

## TECHNISCHE DATEN

Qualität	ULTIMATE
Technologie	DVB-T2
Antennenart	Zimmer- und Außenantenne
Anschlüsse	1x F-Buchse
Antennengewinn	(max.) 35 dB
Produktmaterial	spritzwassergeschützt
Kabellänge	3 m
Betriebstemperatur	- 40 bis +60 °C
Frequenzbereich	174 - 230 MHz (VHF) 470 - 790 MHz (UHF) 87,5 - 108 MHz (UKW)

Spannungsversorgung	über Netzadapter: 230 V AC / 5 V DC, 100 mA vom Receiver: 5 V DC , 40 mA
Farbe	Silber
Gewicht	200 g
Abmessungen (Breite)	170 mm
Abmessungen (Höhe)	140 mm
Abmessungen (Tiefe)	40 mm
Verpackungsart	Karton