



RECEIVER



## Digitaler Terrestrischer Receiver

Dieser terrestrische SCHWAIGER® Receiver ist für den Empfang von unverschlüsselten DVB-T Fernseh- und Radioprogrammen geeignet. Die Stromversorgung für eine aktive Antenne ist zuschaltbar. Zudem hat er einen geringen Stand-by Verbrauch und sorgt für eine umwelt-

freundliche Leistungsaufnahme. Das Fernsehgerät kann über den SCART Anschluss mit dem Receiver verbunden werden.



### ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr.  
EAN

DTR600  
4004005600896



Letzte Aktualisierung: 13.03.2016



## LEISTUNGSMERKMALE (DTR600)

- Last Channel Memory
- Mehrsprachiges Bildschirmmenü
- Elektronischer Programmführer (EPG) mit 7-Tage-Vorschau (senderabhängig)
- Umweltfreundlich durch geringen Stromverbrauch im Standby
- Videotext (OSD) mit Untertitelfunktion
- Multifunktions Timer
- Sleep Timer
- Event Timer Programmierung über EPG
- Gesamtprogrammliste und Favoritenliste
- Automatischer Sendersuchlauf (Fast Auto Scan)
- Mehrfachkanalanzeige
- Automatische Bildformaterkennung (4:3 <> 16:9)

## TECHNISCHE DATEN

Receiver Typ	Terrestrisch
Anzeige	2-farbige LED Anzeige
Programmspeicher	600
HF IN (Typ KOAX)	1x (Rückseite)
USB 2.0 Anschluss	1x (Frontseite)
SCART Anschluss	1x (Rückseite)
Eingangsfrequenz	174 - 230 MHz 470 - 862 MHz
Spannungsversorgung	176 - 230 V AC 50 Hz

Leistungsaufnahme	< 0,5 W im Standby < 8 W im Betrieb
Farbe	Schwarz
Abmessung (Breite)	110 mm
Abmessung (Höhe)	32 mm
Abmessung (Tiefe)	102 mm
Verpackungsart	Karton

Letzte Aktualisierung: 13.03.2016