

**freenet TV**

Einfach. Besser. Fernsehen über DVB-T2 HD.

Erleben Sie:

- alle Top Programme
- beste Bildqualität: Full HD
- einfache Bedienung

Und viele weitere private Sender in Full HD

Mehr Infos unter [www.freenet.tv](http://www.freenet.tv)

**FULL HD 3 MONATE GRATIS**

+  
Alle weiteren über DVB-T2 HD frei empfangbaren Sender



RECEIVER

**Full HD 1080p** | **freenet TV** | **HDMI**  
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

**ECO ENERGIESPARER** | **HEVC** High Efficiency Video Coding | **INTERNET RADIO** | **USB connector** | **AC3 DIGITAL SOUND** | **SLEEP TIMER**

## DVB-T2 HD Receiver

Full HD, mit HEVC & Irdeto Verschlüsselungssystem

Freenet TV und ÖR Programme in Full HD-Auflösung über DVB-T2 HD sind jetzt mit diesem SCHWAIGER® Receiver möglich. Der Empfang der neuen DVB-T2 HD (freie und verschlüsselte) Fernsehprogramme erfolgt in Full HD-Qualität nach dem neuen HEVC

Kompressionsverfahren. Darüber hinaus bietet der Receiver unter anderem Internetradio und einen Mediaplayer für die Wiedergabe diverser Dateiformate (Audio, Video, Bild) per USB.



### ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr. DTR600HD  
EAN 4004005416299



Letzte Aktualisierung: 24.01.2019



## HIGHLIGHTS (DTR600HD)

- freenet TV ab Freischaltung die ersten 3 Monate gratis
- DVB-T2 Tuner & Demodulator
- HEVC - H.265 High Efficiency Video Codec
- AC3 - Dolby Digital Surround Sound
- HDMI® & HDCP
- Elektronischer Programmführer (EPG) mit 14-Tage-Vorschau (senderabhängig)
- Gesamtprogrammliste und Favoritenliste
- Sleep Timer
- Umweltfreundlich durch geringen Stromverbrauch im Standby
- Extrem verschärft - Neue Programme über Antenne. Superscharfes Full HD mit freenet TV über DVB-T2 HD. Mehr unter [www.freenet.tv](http://www.freenet.tv)
- Tipp: Passender externer Infrarot-Empfänger (IRE600HD) erhältlich
- Lieferumfang: Receiver, externes Netzteil, Fernbedienung, 2x Batterie (1,5 V LR03/AAA), Bedienungsanleitung

## TECHNISCHE DATEN

Receiver Typ	Terrestrisch (T2 HEVC)
Anzeige	4-stellige LED Anzeige
Programmspeicher	10000
Kartenleser (CA)	IRDETO Flexicore CAS
HF IN (Typ KOAX)	1x (Rückseite)
HF OUT (Typ KOAX)	1x (Rückseite)
USB 2.0 Anschluss	1x (Frontseite)
HDMI®-Anschluss	1x (Rückseite)
SCART Anschluss	1x (Rückseite)
Digit. Tonausgang	1x (Rückseite) koaxial, S/PDIF
Ethernet (RJ45)	1x (Rückseite)
Infrarot Anschluss	1x (Rückseite)
Software Update	über USB
Spannungsversorgung	Steckernetzteil Eingang: 100-240 V AC , 50/60 Hz Ausgang: 12 V DC , 1,0 A

Leistungsaufnahme	im Standby < 1,0 W im Betrieb < 15 W
Gewicht	Gerät 365 g
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite)	180 mm
Abmessungen (Höhe)	40 mm
Abmessungen (Tiefe)	120 mm
Hinweis	Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Warenzeichen von HDMI Licensing Administrator, Inc. in den USA und anderen Ländern.
Verpackungsart	Karton