



WiFi Lautsprecher (8 W)

zur Integration im Home Automation Netzwerk

Dieser SCHWAIGER® Aktivlautsprecher kann über das Heimnetzwerk mit dem HOME4YOU Gateway kommunizieren. Sobald er im Home Automation Netzwerk eingebunden ist, fungiert er sowohl als Internetradio, als auch als Alarmmelder. Ist das Gerät einmal im Home Automation Netzwerk integriert, können

mit diesem Lautsprecher auch Szenen mit anderen Komponenten der HOME4YOU Serie erstellt werden. Mithilfe der Voco HD App kann der Lautsprecher auch ohne Gateway verwendet werden um Audio Streams wiederzugeben.



ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr.
EAN

HAS110
4004005846935



Letzte Aktualisierung: 24.09.2019



HIGHLIGHTS (HAS110)

- Multi-Room und Multi-Format Audio Stream Gerät (mehrfache Streams, von einzelnen oder mehreren Quellen)
- Schwaiger App für Android und iOS auf Deutsch und Englisch
- VOCO HD App zum Streamen von Musikdiensten oder eigenen Bibliotheken von mobilen Geräten
- Mobile Geräte können direkt mit dem Lautsprecher über den internen WiFi Access Point gestreamt werden
- Auch ohne HOME4YOU Gateway verwendbar
- Unterstützte Audio Formate: MP3, AAC/M4A, Ogg, FLAC, WMA, WMA Lossless, WMA Pro, WAV, Apple Lossless, FLAC HD [transcoded to FLAC 2 channel, 48kHz]
- Lieferumfang: Lautsprecher, Netzteil, Bedienungsanleitung

TECHNISCHE DATEN

Anschlüsse	1x RJ45 Buchse
	1x WLAN (IEEE 802.11b/g/n)
	1x USB 2.0 A Buchse
Spannungsversorgung	100 - 240 V AC , 50/60 Hz
	9 V DC , 1,45 A
Lautsprechertyp	8 W Aktivbox

Abmessungen (Breite)	130 mm
Abmessungen (Höhe)	102 mm
Abmessungen (Tiefe)	130 mm
Verpackungsart	Karton