



HOME4YOU® Starterset "Rauch"

zur Warnung bei Rauchentwicklung

Das HOME4YOU® Starterset "Rauch" ist ein Paket zur Gefahrensicherung für Haus und Wohnung. Das SCHWAIGER® Gateway gibt über die SCHWAIGER App Informationen bei Rauchentwicklung im Haus bekannt. Die Rauchsensoren verwenden einen Photoelektronensensor zur zuverlässigen und sicheren

Erkennung von Rauch. Mit der Testtaste und der blinkenden LED wird die Funktionalität angezeigt. Sobald ein Gerät Rauch erkennt, ertönt ein lautes Warnsignal. Über das Gateway können weitere HOME4YOU® Komponenten eingebunden werden.



APP Download im



ZigBee®

ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr.
EAN

HASET2020G
4004005019735



HIGHLIGHTS (HASET2020G)

- SET bestehend aus:
 - » 1x Gateway
 - » 2x Rauchsensor
- Starthilfepaket zur Erstinstallation im Wert von 99,- EURO
- Steuerzentrale für eine intelligente Vernetzung im Haus
- Sensor zur Rauchererkennung
- Automatischer Austausch von Statusmeldungen bei regelmäßiger Funkverbindung zum Gateway
- Szenenerstellung zur Verknüpfung von mehreren Sensoren
- Bedienung mit der SCHWAIGER App über Smartphone oder Tablet
- Cloud-Service
- Lieferumfang: Gateway, Netzkabel (2 m), 2x Rauchsensor, 2x Montageplatte, 2x Batterie (CR 123A), 2x2 Schraube und Dübel, Gutschein zur Erstinstallation (99,- EURO), Bedienungsanleitungen

TECHNISCHE DATEN

| | | | |
|------------|--------------|------------------------|---------------------|
| Einsatzort | Innenbereich | Integrierte Protokolle | Z-Wave Plus, Zigbee |
|------------|--------------|------------------------|---------------------|

GATEWAY

- Steuerzentrale für eine intelligente Vernetzung im Haus
- Kommunikation des Gateways mit Z-Wave Plus und ZigBee Komponenten
- Bedienung mit der SCHWAIGER App über Smartphone oder Tablet
- Szenenerstellung zur Verknüpfung von mehreren Sensoren
- Sprachsteuerung mit Amazon Alexa (Alexa Gerät separat erhältlich). Mit Amazon Alexa können ganz einfach per Sprachsteuerung die HOME4YOU Komponenten gesteuert und Szenen ausgeführt werden.
- Cloud-Service
- Kompakte Bauform
- Lieferumfang: Gateway, Netzkabel (2 m), Bedienungsanleitung

TECHNISCHE DATEN

| | | | |
|------------------------|---|----------------------|-------------------|
| Anschlüsse | 1x Eurostecker (Typ C) 1x RJ45 Buchse 1x USB 2.0 A Buchse | WLAN Standard | IEEE 802.11 b/g/n |
| Integrierte Protokolle | Z-Wave Plus, Zigbee | Taster | Einbuchung, Reset |
| Datenschutz | Verschlüsselung für WLAN (WEP,WPA/WPA2) und LAN (AES) | Statusanzeige | über LEDs |
| Übertragungstechnik | WLAN, LAN | Farbe | Weiß |
| Anzeige | Leuchtdioden (LED) | Abmessungen (Breite) | 79 mm |
| Spannungsversorgung | 100 - 240 V AC , 50/60 Hz | Abmessungen (Höhe) | 162 mm |
| | | Abmessungen (Tiefe) | 79 mm |
| | | Verpackungsart | Karton |

RAUCHSENSOR

- Sensor zur Rauchererkennung
- Akustische und optische Alarmfunktion
- Automatischer Austausch von Statusmeldungen bei regelmäßiger Funkverbindung zum Gateway
- Befestigung mit Schrauben oder beidseitigem Klebeband
- Batteriebetrieben
- Lieferumfang: Sensor, Montageplatte, Batterie (CR 123A), 2x Schraube und Dübel, Bedienungsanleitung

TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------|------------------------|
| Integrierte Protokolle | ZigBee |
| Montageart | Deckenmontage |
| Einsatzort | Innenbereich |
| Anzeige | Leuchtdioden (LED) |
| Batterietyp | CR 123A |
| Taster | Einbuchung/Reset, Test |
| Temperaturbereich | -10 °C - +50 °C |
| Frequenzbereich | 2,40 GHz |

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Lautstärke | 85 dB |
| Spannungsversorgung | über Batterie: 3 V DC (1 Stück) |
| Produktmaterial | Kunststoff |
| Farbe | Weiß |
| Abmessungen (Breite) | 60 mm |
| Abmessungen (Höhe) | 60 mm |
| Abmessungen (Tiefe) | 49,2 mm |
| Verpackungsart | Karton |