



## Steckdosenwürfel 3-fach

mit 2x USB-Ladeports

Der Steckdosenwürfel von SCHWAIGER® ist zur Erweiterung einer haushaltsüblichen Steckdose konzipiert. Dank der kompakten, 3-achsigen Bauform verfügt der Adapter immer über einen äußerst stabilen Halt und versorgt zuverlässig bis zu 3 Elektrogeräte und 2 weitere USB-Geräte wie Smartphone und

Tablet mit Strom. Die gleichmäßige Verteilung der Steckdosen in 3 Richtungen, das integrierte Anschlusskabel sowie die rotierbare Bodenplatte sorgen zudem für mehr Flexibilität und ein leichtes Erreichen der gewünschten Steckdose.



### ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr.  
EAN

NET0005  
4004005036985



Letzte Aktualisierung: 12.07.2022



## LEISTUNGSMERKMALE (NET0005)

- Kompakte Bauform im modernen Design für einen festen Halt und eine gleichmäßige Verteilung der Steckdosen
- Mit 2 USB Buchsen zum parallelen Laden von 2 Mobilgeräten gleichzeitig
- Für den Anschluss von bis zu 3 Elektrogeräten gleichzeitig
- Mit integriertem Anschlusskabel für eine komfortable Verwendung von Elektrogeräten
- Mit zusätzlicher, rotierbarer Bodenplatte für ein einfaches Erreichen der gewünschten Steckdose
- Zur Erweiterung einer 230 V Steckdose
- Lieferumfang: Steckdosenwürfel, Bodenplatte, Montagezubehör, Bedienungsanleitung

## TECHNISCHE DATEN

Anschlüsse	1x Schukostecker (Typ F) 3x Schukobuchse (Typ F) 2x USB 2.0 A Buchse
Spannungsversorgung	250 V AC , 50 Hz
Ausgangsspannung	USB: 5,0 V DC
Ausgangsstrom	16 A USB: 2,4 A (total)
Ausgangsleistung	(max.) 3680 W USB: 12,0 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	80,5 %
Effizienz bei geringer Last (10 %)	72,5 %

Leistungsaufnahme bei Nulllast	0,09 W
Einsatzort	Innenbereich
Schutzklasse	IP20
Kabellänge	1,4 m
Farbe	Schwarz
Gewicht	380 g
Abmessungen (Breite)	100 mm
Abmessungen (Höhe)	77 mm
Abmessungen (Tiefe)	80 mm
Modellnummer	SDS32USBS
Verpackungsart	Karton