



☆☆☆
STANDARD



Satellitenanlage (55 cm)

für einen Teilnehmer

Diese SCHWAIGER[®] Satellitenanlage ist ein Komplettpaket für einen Teilnehmer (Receiver). Mit diesem Paket können alle unverschlüsselten Fernseh- und Radioprogramme über Satellit empfangen werden. Alle Komponenten sind optimal aufeinander abgestimmt. Die

Satellitenanlage enthält das komplette Montagezubehör.



ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr.
EAN

SAT1001E
4004005101294



Letzte Aktualisierung: 13.03.2016



LEISTUNGSMERKMALE (SAT1001E)

- Empfangssystem zum Aufbau von 1 Teilnehmer-SAT-Anlagen
- Unabhängige Programmvielfalt für einen Teilnehmer dieses Empfangssystems
- Umfangreiches Montagematerial im Lieferumfang enthalten
- Set bestehend aus:
 - 1x Stahl Offset Antenne (55 cm), Hellgrau
 - 1x Digitales Single LNB für einen Teilnehmer, Hellgrau

1x Digitaler Satellitenreceiver, Schwarz, FTA mit SCART Anschluss, 2-farbige LED Anzeige, 1000 Programmspeicherplätze, EPG, Anzeige der Signalstärke und -qualität, vorprogrammierte Senderliste und vieles mehr

TECHNISCHE DATEN

Montageart	Wand- oder Mastmontage
Einsatzort	Außenbereich
Anschlüsse (LNB)	1x F-Buchse
Frequenzbereich	950 - 2150 MHz
Oszillationsfrequenz	9,75 GHz (low) 10,60 GHz (high)
Steuerfunktion	DiSEqC 1.0/DiSEqC 1.1/DiSEqC 1.2/USALS
Spannungsversorgung	230 V AC , 50 Hz
Leistungsaufnahme	< 5 W im Betrieb < 1 W im Standby

Reflektor (Breite)	550 mm
Reflektor (Höhe)	620 mm
Polarisation	Entkopplung: > 25 dB
Feedaufnahme	40 mm
Antennengewinn (max.)	35,2 dB
Einstellbereich Elevation	15 - 50 °
Spannbereich Mastschelle	32 - 60 mm
Farbe	Hellgrau
Verpackungsart	Karton

Letzte Aktualisierung: 13.03.2016