



## Satellitenanlage (55 cm + Single LNB + Receiver) mit HDTV Empfang für einen Teilnehmer

Diese SCHWAIGER® Satellitenanlage ist ein Komplettpaket für einen Teilnehmer (Receiver). Mit diesem Paket können alle unverschlüsselten Fernseh- und Radioprogramme über Satellit empfangen werden. Alle Komponenten sind optimal aufeinander

abgestimmt. Der Satellitenreceiver dieser Anlage empfängt und überträgt in Full HD Qualität. Die Satellitenanlage enthält das komplette Montagezubehör.



### ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr.  
EAN

SAT591  
4004005102901



Letzte Aktualisierung: 24.11.2017



## HIGHLIGHTS (SAT591)

- Empfangssystem zum Aufbau von 1 Teilnehmer-SAT-Anlagen
- Unabhängige Programmvierfalt für einen Teilnehmer dieses Empfangssystems
- Umfangreiches Montagematerial im Lieferumfang enthalten
- Set bestehend aus:
  - 1x Stahl Offset Antenne (55 cm), Hellgrau
  - 1x Digitales Single LNB für einen Teilnehmer, Hellgrau

1x HDTV Satellitenreceiver, Schwarz, mit HDMI Anschluss, AC3/Dolby Digital Sound Ausgang (koaxial), 2-farbige LED Anzeige, 3000 Programmspeicherplätze, EPG, Anzeige der Signalstärke und -qualität, vorprogrammierte Sendeliste und vieles mehr

## TECHNISCHE DATEN

Montageart	Wand- oder Mastmontage
Einsatzort	Außenbereich
Farbe	Hellgrau
Anschlüsse (LNB)	1x F-Buchse
Frequenzbereich	950 - 2150 MHz
Oszillationsfrequenz	9,75 GHz (low) 10,60 GHz (high)
Steuerfunktion	DiSEqC 1.2/Unicable (SCR)/USALS
Spannungsversorgung	176 - 264 V AC , 50 Hz
Leistungsaufnahme	im Betrieb < 15 W im Standby < 0,5 W

Reflektor (Breite)	550 mm
Reflektor (Höhe)	620 mm
Feedaufnahme	40 mm
Antennengewinn (max.)	35,2 dB
Einstellbereich Elevation	15 - 50 °
Spannbereich Mastschelle	32 - 60 mm
Hinweis	Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Warenzeichen von HDMI Licensing Administrator, Inc. in den USA und anderen Ländern.
Verpackungsart	Karton

Letzte Aktualisierung: 24.11.2017