



☆☆☆
STANDARD



Satellitenanlage (72 cm + Single LNB + Receiver) für einen Teilnehmer

Diese SCHWAIGER® Satellitenanlage ist ein Komplettpaket für einen Teilnehmer (Receiver). Mit diesem Paket können alle unverschlüsselten Fernseh- und Radioprogramme über Satellit empfangen werden. Alle Komponenten sind optimal aufeinander abgestimmt. Die

Satellitenanlage enthält das komplette Montagezubehör.



ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr.
EAN

SAT861
4004005861600



Letzte Aktualisierung: 13.03.2016



LEISTUNGSMERKMALE (SAT861)

- Empfangssystem zum Aufbau von 1 Teilnehmer-SAT-Anlagen
- Unabhängige Programmvielfalt für einen Teilnehmer dieses Empfangssystems
- Umfangreiches Montagematerial im Lieferumfang enthalten
- Set bestehend aus:
 - 1x Stahl Offset Antenne (72 cm), Hellgrau
 - 1x Digitales Single LNB für einen Teilnehmer, Hellgrau

1x Digitaler Satellitenreceiver, Schwarz, FTA mit SCART Anschluss, 2-farbige LED Anzeige, 1000 Programmspeicherplätze, EPG, Anzeige der Signalstärke und -qualität, vorprogrammierte Senderliste und vieles mehr

TECHNISCHE DATEN

| | |
|----------------------|--|
| Montageart | Wand- oder Mastmontage |
| Einsatzort | Außenbereich |
| Anschlüsse (LNB) | 1x F-Buchse |
| Frequenzbereich | 950 - 2150 MHz |
| Oszillationsfrequenz | 9,75 GHz (low) 10,60 GHz (high) |
| Steuerfunktion | DiSEqC 1.0/DiSEqC 1.1/DiSEqC 1.2/USALS |
| Leistungsaufnahme | < 5 W im Betrieb < 1 W im Standby |

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Reflektor (Breite) | 720 mm |
| Reflektor (Höhe) | 820 mm |
| Polarisation | Entkopplung: > 25 dB |
| Feedaufnahme | 40 mm |
| Antennengewinn (max.) | 37,8 dB |
| Einstellbereich Elevation | 5 - 90 ° |
| Spannbereich Mastschelle | 32 - 60 mm |
| Farbe | Hellgrau |
| Verpackungsart | Karton |