



SAT

★★★
PROFESSIONAL



SAT Multischalter 5 → 6

Dieser SCHWAIGER® Multischalter verteilt digitale Signale von einer Satellitenposition auf bis zu 6 Teilnehmer. Dabei können Signale von einem Quattro LNB sowie terrestrische Signale eingespeist werden. Alle Teilnehmer

können unabhängig voneinander die volle Programmvielfalt nutzen.



ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr. SEW4056 531
EAN 4004005405620



Letzte Aktualisierung: 24.07.2019



HIGHLIGHTS (SEW4056 531)

- Multischalter verteilt 1 Satellitenposition auf 6 Ausgänge
- Einspeisung von terrestrischen Signalen möglich (z.B. DVB-T2 oder Rundfunkprogramme)
- Unabhängige Programmvielfalt für alle Teilnehmer dieses Empfangssystems
- Geeignet für den Betrieb mit Quad und Quattro LNBs
- Lieferumfang: 1x SAT Multischalter

TECHNISCHE DATEN

Qualität	PROFESSIONAL
Farbe	Silber
Einsatzort	Innenbereich
Anschlüsse (Eingang)	4x F-Buchse (SAT) 1x F-Buchse (TV/FM)
Anschlüsse (Ausgang)	6x F-Buchse
Ausgangspegel (max.)	(typ.) 100 dB μ V (SAT) (typ.) 85 dB μ V (TV/FM)
Frequenzbereich	950 - 2150 MHz (SAT) 47 - 862 MHz (TV/RDF)
Durchgangsdämpfung	(typ.) 7 dB (SAT) (typ.) 22 dB (TV/FM)

Spannungsversorgung	230 V AC
Leistungsaufnahme	max. 35 W
Betriebstemperatur	-10 bis +50 °C
Netzteil	integriert
Gewicht	Gerät 720 g
Abmessungen (Breite)	321 mm
Abmessungen (Höhe)	120 mm
Abmessungen (Tiefe)	58 mm
Verpackungsart	Knüpfblister SF