



★ ★ ★
PROFESSIONAL



SAT Multischalter 5 → 12

5 auf 12

Dieser SCHWAIGER® Multischalter verteilt digitale Signale von einer Satellitenposition auf bis zu 12 Teilnehmer. Dabei können Signale vom Quad bzw. Quattro LNB sowie terrestrische Signale eingespeist werden. Alle Teilnehmer können unabhängig voneinander

die volle Programmvierfalt nutzen. Die Besonderheit bei diesem Multischalter sind die farbigen Anschlüsse für eine verwechslungsfreie Installation.



ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr.
EAN

SEW4512 531
4004005451207



Letzte Aktualisierung: 24.07.2019



HIGHLIGHTS (SEW4512 531)

- Multischalter verteilt 1 Satellitenposition auf 12 Ausgänge
- Einspeisung von terrestrischen Signalen möglich (passiv)
- Unabhängige Programmvielfalt für alle Teilnehmer dieses Empfangssystems
- Geeignet für den Betrieb mit Quad und Quattro LNBs
- Lieferumfang: 1x SAT Multischalter

TECHNISCHE DATEN

Qualität	PROFESSIONAL	Stromaufnahme	durch LNB: (max.) 600 mA
Farbe	Schwarz/Silber	Spannungsversorgung	230 V AC
Einsatzort	Innenbereich	Leistungsaufnahme	max. 40 W
Anschlüsse (Eingang)	4x F-Buchse (75 Ohm) (SAT) 1x F-Buchse (75 Ohm) (Terrestrik)	Betriebstemperatur	-10 bis +50 °C
Anschlüsse (Ausgang)	12x F-Buchse (75 Ohm) (SAT)	Netzteil	integriert
Ausgangspegel (max.)	(typ.) 100 dB μ V (SAT) (typ.) 85 dB μ V (Terrestrik)	Abmessungen (Breite)	425 mm
Frequenzbereich	950 - 2150 MHz (SAT) 47-862 MHz (Terrestrik)	Abmessungen (Höhe)	120 mm
Durchgangsdämpfung	(typ.) 7 dB (SAT) (typ.) 25 dB (TV/FM)	Abmessungen (Tiefe)	58 mm
		Verpackungsart	Karton