



★ ★ ★
ULTIMATE



Sat Finder HD

Die Alternative zu Profimessgeräten!

Mit diesem spritzwassergeschützten SAT Finder von SCHWAIGER® können mehrere Satellitenpositionen schnell und einfach gefunden und die SAT-Antenne optimal ausgerichtet werden. Die gute Ablesbarkeit der Signalstärke und -qualität, dank der licht-

starken LEDs, vereinfacht die Ausrichtung extrem. Der SAT Finder ist mit einem integrierten Lithium Polymer Akku ausgestattet und für alle gängigen LNBs geeignet.



ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr. SF9002 011
EAN 4004005528404



Letzte Aktualisierung: 13.03.2016



LEISTUNGSMERKMALE (SF9002 011)

- Exakte Signalanzeige
- DiSEqC Funktion zur Ansteuerung von Monoblock LNBs
- Anzeige des Satelliten innerhalb von Sekunden (bei max. Signalpegel)
- Geeignet für alle Single-, Twin-, Quad, Quattro-, Monoblock- und Unicable (Legacy Port) LNBs
- Gute Ablesbarkeit aller Anzeigen durch lichtstarke LEDs
- Leuchtdioden mit breitem Messbereich
- Stromversorgung über den integrierten AKKU
- Update mit Mini USB Datenkabel über PC
- Spritzwasserbeständig IP54
- Detaillierte Anzeige der Signalstärke
- Schnelle und einfache Ausrichtung einer SAT Offset Antenne auf bis zu 18 Satellitenpositionen
- Zubehör (im Lieferumfang enthalten):
 - 1x Netzteil 12V DC / 2A
 - 1x KFZ-Ladekabel 12V DC
 - 1x BNC-Adapter
 - 1x 1 m Anschlussleitung
 - 1x 1 m Mini-USB Kabel

TECHNISCHE DATEN

Qualität	ULTIMATE
Anschlüsse	1x BNC-Buchse
Anzeige	Leuchtdioden (LED)
Anzeige Signalqualität	Ja, durch BER-Auswertung
Anzeige Signalstärke	Ja
Spannungsversorgung	12 V DC
Leistungsaufnahme	ohne LNB: 4 W
Produktmaterial	Kunststoff spritzwassergeschützt
Zubehör (beiliegend)	Halteband
Abmessung (Breite)	92 mm
Farbe	Schwarz
Abmessung (Höhe)	165 mm
Abmessung (Tiefe)	27 mm
Verpackungsart	Karton



Weltweit durch SW Update einsetzbar!
Worldwide use through SW update!