



★★★
PROFESSIONAL



Digitales Quattro LNB mit Wetterschutzabdeckung

Mit diesem SCHWAIGER® Quattro LNB, das für Multifeedanlagen geeignet ist, kann eine digitaltaugliche Satellitenanlage in Verbindung mit einem SAT Multischalter für mehr als 4 Teilnehmer realisiert werden. Die F-

Anschlüsse sind durch eine herausziehbare Wetterschutzabdeckung geschützt.



ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr.
EAN

SPS6518H 531
4004005528329



Letzte Aktualisierung: 27.03.2017



**LOW
NOISE**
Rauscharm

HIGHLIGHTS (SPS6518H 531)

- Empfangssystem zum Aufbau von Mehrteilnehmer-SAT-Anlagen in Verbindung mit einem Multischalter
- Für Multifeedanlagen geeignet
- Schutz der F-Anschlüsse durch herausziehbare Wetterschutzabdeckung
- Wetterschutz durch Übergehäuse aus witterungsbeständigem Kunststoff
- Gehäuse ist vollständig gekapselt

TECHNISCHE DATEN

Qualität	PROFESSIONAL
Empfangssystem	QUATTRO (4+ TN)
Anschlüsse	4x F-Buchse
Eingangsfrequenz	10,70 - 11,70 GHz (low) 11,70 - 12,75 GHz (high)
Ausgangsfrequenz	950 - 2.150 MHz
Entkopplung	> 25 dB
Oszillationsfrequenz	9,75 GHz (low) 10,6 GHz (high)
Verstärkung (typisch)	55 dB
Steuerfunktion	0 kHz (low) 22 kHz (high)

Polarisation	Entkopplung: > 25 dB
Spannungsversorgung	vertikal: 11,5 - 14,2 V horizontal: 15,8 - 19 V
Stromaufnahme	< 110 mA
Feedaufnahme	40 mm
Produktmaterial	Kunststoff witterungsbeständig
Farbe	Hellgrau
Abmessungen (Breite)	122 mm
Abmessungen (Höhe)	79 mm
Abmessungen (Tiefe)	50 mm
Verpackungsart	Knüpfblister SF

Letzte Aktualisierung: 27.03.2017