



Unicable Quad LNB (4 + 2 TN) mit Wetterschutzabdeckung

Mit diesem SCHWAIGER® LNB können bis zu 4 unicable taugliche Receiver betrieben werden. Die Receiver werden dabei an nur eine Ableitung über eine Durchgangsdose angeschlossen. Die Unicable Technologie ist besonders für den Umstieg von Kabelfern-

sehen auf Satellitenempfang geeignet. Das Unicable Quad LNB verfügt zusätzlich über zwei Legacy Ausgänge, die für zwei standardisierte Satellitenreceiver ohne Unicable, genutzt werden können.



ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr.
EAN

SPS6942 531
4004005303087



Letzte Aktualisierung: 10.04.2017



**LOW
NOISE**
Rauscharm

HIGHLIGHTS (SPS6942 531)

- Unicable-Empfangssystem zum Aufbau von 4 Teilnehmer-SAT-Anlagen über eine Stammleitung
- Legacy Ausgang/Ausgänge zum Anschluss von nicht unicable-tauglichen SAT-Receiver
- Signalverteilung erfolgt über SAT-Durchgangsdosen oder SAT-Verteiler
- Unabhängige Programmvielfalt für alle Teilnehmer dieses Empfangssystems
- Schutz der F-Anschlüsse durch herausziehbare Wetterschutzabdeckung
- Wetterschutz durch Übergehäuse aus witterungsbeständigem Kunststoff
- Gehäuse ist vollständig gekapselt

TECHNISCHE DATEN

Qualität	ULTIMATE
Empfangssystem	Unicable QUAD (4+ TN)
Anschlüsse	3x F-Buchse
Eingangsfrequenz	10,7 - 11,7 GHz (low) 11,7 - 12,75 GHz (high)
Ausgangsfrequenz	1.180 - 1.240/1.390 - 1.450/1.650 - 1.710/2.020 - 2.080 MHz
Oszillationsfrequenz	9,75 GHz (low) 10,6 GHz (high)
Verstärkung (typisch)	> 60 dB
Polarisation	Entkopplung: > 20 dB
Spannungsversorgung	vertikal: 10,5 - 14,0 V horizontal: 16,0 - 21,0 V
Feedaufnahme	40 mm
Produktmaterial	Aluminium Druckguss witterungsbeständig
Farbe	Anthrazit
Abmessungen (Breite)	120 mm
Abmessungen (Höhe)	140 mm
Abmessungen (Tiefe)	55 mm
Letzte Aktualisierung:	10.04.2017 Knüpfblister SF

