



2-fach Verteiler (6,5 dB)

für Kabel-, Antennen- und Satellitenanlagen

Der SCHWAIGER[®] 2-fach Verteiler ist für den Einsatz in Hausverteilanlagen konzipiert. Durch den Gleichstromdurchgang und den Frequenzbereich bis 2250 MHz ist der

Verteiler für Anwendungen in SAT Verteilanlagen bestens geeignet.

ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr.
EAN

VTF7842 221
4004005784220



Letzte Aktualisierung: 18.01.2017



HIGHLIGHTS (VTF7842 221)

- Verteiler für Kabel-, Antennen- und Satellitenanlagen
- Leichte und kompakte Bauform
- Gleichstromdurchgang (DC)

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Silber
Verteilung	2-fach
Anschlüsse (Eingang)	1 x F-Buchse
Anschlüsse (Ausgang)	2x F-Buchse
Frequenzbereich	5 - 2250 MHz
Gleichstromdurchgang	Ja
Rückkanaltauglich	Ja
Dämpfung	≤ 6,5 dB

Entkopplung	> 17 dB
Produktmaterial	Aluminium Druckguss korrosionsschützt
Abmessungen (Breite)	54 mm
Abmessungen (Höhe)	58 mm
Abmessungen (Tiefe)	26 mm
Verpackungsart	Schiebeblister 2b

Letzte Aktualisierung: 18.01.2017